MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

ООО «МИЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС)»

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, эт. 5
Тел.: +7 (495) 721-20-70 Факс: +7 (495) 721-20-71
URL:http://mitsubishielectric.ru E-mail: info@mer.mee.com

for a greener tomorrow

Исх № 3002-2018FA
от 28 февраля 2018 г

Уведомление о начале продаж преобразователей частоты серии FR-CS80.

Уважаемые господа!

Компания ООО «Мицубиси Электрик (РУС)» настоящим уведомляет Вас о начале продаж преобразователей частоты серии FR-CS80.

FR-CS80 – новый компактный преобразователь частоты от компании Mitsubishi Electric.

FR-Compact (Компактный) and ***S***mart (Умный). Две цифры «***80***» показывают разницу с «800» серией преобразователей частоты

Модельный ряд

FR-CS8□□-□□-60

- Серия
- Класс напряжения
  - 4 :3 фазы 400В
  - 2S:1 фаза 200В
- Ном. ток (ND)
  Например 012, 022, ..
- 60:доп. лаковое покрытие (стандарт)

Power supply	Inverter model	012	022	036	050	080	120	160	230	295
Three-phase 400 V	FR-CS84-[]-60	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Power supply	Inverter model	025	042	070	100
Single-phase 200 V	FR-CS82S-[]-60	●	●	●	●

●: Released model

Номинальные характеристики

◆ 3 фазы 400В

Model:CS84-□-60		012	022	036	050	080	120	160	230	295
Ном. мощность двигателя (кВт)		0.4	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15
Выход	Ном. ток (A)	1.2	2.2	3.6	5.0	8.0	12.0	18.0	23.0	29.5
	Перегрузочная способность	150% 60s								
	Напряжение	3phase 380~480V								
Питание	Напряжение/ частота	3phase 380~480V 50Hz/60Hz								
	Допустимые отклонения напряжения	3phase 342~528V 50Hz/60Hz								
	Допустимые отклонения частоты	± 5%								
	Мощность ист. питания(кВА)	1.5	2.5	4.5	5.5	9.5	12.0	17.0	20.0	28.0
Степень защиты (IEC60529)		IP20								
Охлаждение		Естественное				Принудительное				

◆ 1 фаза 200В

Model:CS82S- □-60		025	042	070	100
Ном. мощность двигателя (кВт)		0.4	0.75	1.5	2.2
Выход	Ном. ток (A)	2.5	4.2	7.0	10.0
	Перегрузочная способность	150% 60s			
	Напряжение	3phase 200~240V			
Питание	Напряжение/ частота	Single phase 200~240V 50Hz/60Hz			
	Допустимые отклонения напряжения	Single phase 180~264V 50Hz/60Hz			
	Допустимые отклонения частоты	± 5%			
	Мощность ист. питания(кВА)	1.5	2.3	4.0	5.2
Степень защиты (IEC60529)		IP20			
Охлаждение		Естественное			Принуди-тельное

* Ном. ток такой же, как для FR-D700.

Информация для заказа

Артикул	Наименование	Описание
325716	FR-CS82S-025-60	Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 0,4кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фх220В, ном. ток:2,5(2,1)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С
325717	FR-CS82S-042-60	Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 0,75кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фх220В, ном. ток: 4,2(3,6)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С
325718	FR-CS82S-070-60	Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 1,5кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фх220В, ном. ток:7(6)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С
325719	FR-CS82S-100-60	Преобразователь частоты, ном. мощность двигателя: 2,2кВт; вх.напр.: 1 x 220 В 50/60 Гц; выход : 3фх220В, ном. ток:10(8,5)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С
325720	FR-CS84-012-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 0,4кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 1,2(1,0)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325721	FR-CS84-022-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 0,75кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 2,2(1,9)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325722	FR-CS84-036-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 1,5кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 3,6(3,1)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325723	FR-CS84-050-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 2,2кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 5(4,3)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325724	FR-CS84-080-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 3,7кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 8(6,8)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325745	FR-CS84-120-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 5,5кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 12(10,2)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325746	FR-CS84-160-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 7,5кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 16(13,6)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325747	FR-CS84-230-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 11кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 23(19,6)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;
325748	FR-CS84-295-60	Преобразователь частоты: ном. мощ. двигателя: 15кВт; вх.напр.: 3х380В, 50Гц; ном. ток: 29,5(25,1)А: Перегрузка 150% 60с; 200% 0,5с @40(50)°С;

Дополнительная информация

По условиям поставки и условиям предоставления скидок на данные модели преобразователей частоты, прошу обращаться к вашему представителю Mitsubishi Electric.

Контактная информация

По возникающим вопросам Вы можете обратиться к менеджеру по продвижению продукции – Кондакову Леониду.

С уважением,
Менеджер по продвижению продукции Кондаков Л.А.